DI-MA
Via Caravaggio, 6 – 35020 Albignasego (PD) / ITALY
Phone +39/3485900762 – Fax +39/0492612749
e.mail: diego.pellegrino@dima-motion.com web : www.dima-motion.com

Motoriduttori Serie DMPD-Q

Motoririduttori epicicloidali ø 42mm

Informazioni generali:
Direzione di rotazione: secondo la polarità
Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C
Riduttore con boccola in sinterizzato
Opzioni: a) encoder magnetico a sonda di hall – b) cuscinetto a sfere – c) connessioni personalizzate

Caratteristiche Elettriche

Articolo	Rapp :1	L mm	Tensione		Senza Carico		A Carico Nominale			Max
			di utilizzo	Nominale	Velocità rpm	Corrente Amp	Velocità rpm	Corrente Amp	Coppia Nm	Coppia Nm
DMPD-Q4	4	33,5	3.0 ~ 24.0	12 V	811	≤0.550	593	≤2.500	0,11	2,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q5	5	33,5	3.0 ~ 24.0	12 V	579	≤0.550	425	≤2.500	0,16	2,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q13	13	45,4	3.0 ~ 24.0	12 V	231	≤0.550	169	≤2.500	0,36	3,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q22	22	45,4	3.0 ~ 24.0	12 V	136	≤0.550	100	≤2.500	0,60	3,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q49	49	53,5	3.0 ~ 24.0	12 V	61	≤0.550	45	≤2.500	1,19	5,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q59	59	53,5	3.0 ~ 24.0	12 V	51	≤0.550	37	≤2.500	1,45	5,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q68	68	53,5	3.0 ~ 24.0	12 V	44	≤0.550	32	≤2.500	1,70	5,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q82	82	53,5	3.0 ~ 24.0	12 V	37	≤0.550	27	≤2.500	2,04	8,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q95	95	53,5	3.0 ~ 24.0	12 V	32	≤0.550	23	≤2.500	2,38	8,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q115	115	53,5	3.0 ~ 24.0	12 V	26	≤0.550	19	≤2.500	2,89	8,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q181	181	61,2	3.0 ~ 24.0	12 V	17	≤0.550	12	≤2.500	4,00	10,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q218	218	61,2	3.0 ~ 24.0	12 V	14	≤0.550	10	≤2.500	4,85	10,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q253	253	61,2	3.0 ~ 24.0	12 V	12	≤0.550	9	≤2.500	5,61	10,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q305	305	61,2	3.0 ~ 24.0	12 V	10	≤0.550	7	≤2.500	6,72	10,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		
DMPD-Q354	354	61,2	3.0 ~ 24.0	12 V	8	≤0.550	6	≤2.500	7,82	10,00
				24 V		≤0.340		≤1.500		

***Per un corretto utilizzo del motoriduttore non applicare un carico superiore alla coppia massima indicata ***

A richiesta possibilità di personalizzare le caratteristiche elettriche.

**** Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e soggette a cambiamenti. ****